

GENERATORI DI CORRENTE CON SISTEMA AVR*



PH3000



3000
WATT



15 LT
Euro 95-98



2 schuko
230 V ~ 50 Hz



10 H
Autonomia
indicativa



Codice	PH3000
Potenza max W	3000
Potenza nominale W	2800
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Fase	monofase
Avviamento	manuale
Prese	2 schuko - 230 V ~ 50 Hz
Sistema AVR	SI
Capacità serbatoio L	15 - Euro 95-98
Serbatoio olio L	0,6
Autonomia indicativa ore	10
Rumorosità a 7 metri dBA	96
Uscita 12 V	SI
HP	7
Cilindrata	210
Peso Kg.	40
Ean	8010623406914

*AVR (Automatic Voltage Regulator): regolatore elettronico della tensione (stabilizzatore tensione). I generatori con sistema AVR utilizzano un controllo elettronico della tensione che ne stabilizza i valori migliorando prestazioni e funzionamento delle apparecchiature collegate.