

GENERATORI DI CORRENTE CON SISTEMA AVR*



PH5500C



5500
WATT



25 LT
Euro 95-98



3 schuko
230 V ~ 50 Hz



8 H
Autonomia
indicativa



Avviamento
a chiave



Codice	PH5500C
Potenza max W	5500
Potenza nominale W	5000
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Fase	monofase
Avviamento	a chiave
Prese	3 schuko - 230 V ~ 50 Hz
Sistema AVR	SI
Capacità serbatoio L	25 - Euro 95-98
Serbatoio olio L	1,1
Autonomia indicativa ore	8
Rumorosità a 7 metri dBA	98
Uscita 12 V	SI
HP	15
Cilindrata	420
Peso Kg.	82
Ean	8010623406938

*AVR (Automatic Voltage Regulator): regolatore elettronico della tensione (stabilizzatore tensione). I generatori con sistema AVR utilizzano un controllo elettronico della tensione che ne stabilizza i valori migliorando prestazioni e funzionamento delle apparecchiature collegate.